

Налаштування модему TP-Link

- 1) Вмикаємо модем та з'єднуємо його мережевим кабелем із комп'ютером (обравши будь-який із доступних вам портів на модемі).
- 2) У будь-якому браузері (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) в адресному рядку прописуємо адресу <http://192.168.1.1> (вона вказана на наклейці модему) та у вікні авторизації що відкрилося вводимо логін: "admin" і пароль: "admin" (вони також вказані на наклейці модему) підтверджуємо кнопкою ОК і потрапляємо вікно веб-інтерфейсу модему:

PVC	VPI/VCI	IP Address	Subnet	GateWay	DNS Server	Encapsulation	Status
PVC0	1/32	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC1	0/33	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC2	0/35	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC3	0/100	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC4	8/35	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC5	8/48	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC6	0/58	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down

	Downstream	Upstream	
SNR Margin :	N/A	N/A	db
Line Attenuation :	N/A	N/A	db
Data Rate :	N/A	N/A	kbps
Max Rate :	N/A	N/A	kbps
CRC :	N/A	N/A	


Примітка:

Якщо не вдається зайти у вікно веб-інтерфейсу модему із незрозумілих причин, то для початку необхідно скинути налаштування модему на заводські натиснувши кнопку "Reset" та тримати близько 15с.


Перевірити чи горить діод на модемі навпроти використаного вами порта (якщо їх чотири), або діод із назвою "LAN" (в деяких моделях на кожен порт є окремий світлодіод, а в деяких лише один). Якщо світлодіод не горить то можливі причини:

- а) пошкоджений мережевий кабель;
- б) вимкнута мережева карта у мережевих налаштуваннях комп'ютера, злетіли драйвера мережевої карти на комп'ютері чи інші програмні проблеми на вашому комп'ютері;
- в) згорів порт на модемі або комп'ютері;
- г) може бути, що інтерфейс керування не відкриватися у деяких браузерах. У такому випадку потрібно спробувати інші.

- 3) Переходимо у пункт меню “Interface Setup” де необхідно видалити усі базові налаштування PVC0-7 у пункті “Virtual Circuit” за допомогою кнопки “DELETE”.



Після чого таблиця PVC у вкладці «Status» стане пустою. Якщо там залишився якийсь із PVC то його треба видалити як це вказано у попередньому пункті. В результаті отримаємо такий вигляд вікна:



- 4) Переходимо у пункт меню “Interface Setup” та обравши PVC із будь-яким номером, задаємо наступні параметри:

Status: Activated

VPI: 0

VCI: 32

ISP: PPPoA/PPPoE

Username: Логін із договору

Password: Пароль із договору

Connection: Always ON

Get IP Address: Dynamic

Default Route: YES

Після внесення всіх даних натиснути кнопку SAVE для їх збереження.



- 5) Для налаштування WiFi мережі переходимо у пункт меню “Interface Setup” та обираємо підпункт “Wireless” де задаємо наступні параметри:

Channel: Ukraine

SSID: Назва Вашої Wi-Fi мережі


Authentication Type: WPA2-PSK

Encryption: AES

Pre-Shared Key: пароль до Вашої Wi-Fi мережі (треба придумати та записати)

Решту налаштувань залишаємо без змін.

Після цього необхідно натиснути кнопку SAVE для збереження внесених налаштувань.



- 6) У пункті меню “Maintenance” змінюємо пароль для входу в веб-інтерфейс модему з стандартного “admin” на новий (треба придумати та записати) заповнивши поля:

New Password : Новий пароль

Confirm Password : Підтвердження пароля.